



## توان سنج گرمایی مدل PMB-203



توان سنج گرمایی PMB-203 برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری لیزرهای بسیار پرتوان باشد، طراحی و تولید شده است. کنسول این توان سنج قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در بازه وسیع توانی مختلف را داراست.

همچنین این دستگاه با سازگاری کامل با 3 حسگر گرمایی همراه خود می‌تواند با توجه به ویژگی‌های کاربرد موردنظر، سفارشی‌سازی گردد. برای استفاده از حداکثر توان قابل آشکارسازی، سطح کل حسگرها مورد استفاده و سامانه خنک‌سازی آن، فعال می‌گردد.



### مشخصات فنی



### ویژگی‌ها



اتصال مستقیم به مالتی‌متر بوسیله کابل مخصوص امکان عملکرد کنسول در 3 بازه‌ی توانی مختلف با اتصال حسگر مربوطه امکان تنظیم سفارشی بهره برای خروجی با مقیاس مورد نیاز دارای سیستم خنک‌کننده‌ی مناسب جهت تثبیت کارکرد و افزایش دقت اندازه‌گیری توان منابع نوری همدوس، پرتوان و صنعتی اندازه‌گیری توان منابع نوری پیوسته و پالسی امکان حذف توان تابشی پس زمینه

W	0.1 ~ 1000	بازه توان اپتیکی
%	±5	خطای اندازه گیری
W	0.01 - 1	تفکیک پذیری
μm	0.2 - 20	بازه طول موجی
TPM 221 - TPM 211 - TPM 231		نوع حسگرها
-	DB9	نحوه اتصال حسگرها
-	BNC	نوع اتصال خروجی
2000 counts - 7 segment		نوع نمایشگر
mm <sup>3</sup>	180 x 165 x 70	ابعاد کنسول
gr	< 1000	وزن نمایشگر

0.2  
~  
20  
μm



✓  
Guarantee  
6 mon.

up to  
1000W

